

Garantieschein- Garantiebedingungen



Für Ihr Elektrozaungerät

magnus A4500

übernehmen wir

3 Jahre Garantie

zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre ab Verkaufsdatum.

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns bei Einsendung des Gerätes kostenlos beseitigt.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Elektrozaungerät: **magnus A4500**

Verkaufsdatum: _____ Nr.: _____

Stempel/Unterschrift: _____

Zur Ausführung von Kundendienstarbeiten ist das Gerät mit genauem Absender und Fehlerangabe **portofrei** zu senden an:

electra
← Weidezaungeräte

Basdorfer Straße 15 • D-34516 Vöhl • ☎ ++49 5635 1350 • Fax ++49 5635 8214

86011a_magnu-

Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



magnus A4500

Best. Nr.: E040

CE



Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät magnus A4500
- 1 Satz Zaun- und Erdkabel
- 1 Warnschild
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

electra
ECO power jet

Montage

Das Gerät **magnus A4500** kann wahlweise in einen vorhandenen Kasten, an einem Holzpfehl oder an einer Wand senkrecht hängend (Wasserschutz) montiert werden. Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

- an einer möglichst feuchten Stelle in unmittelbarer Nähe des Zauns zwei Erdpfähle in einem Abstand von mindestens einem Meter tief einschlagen und
- die Erdpfähle untereinander und mit dem Erd-Anschluß des Weidezaungerätes mit einem korrosionsbeständigen Leiter verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

- das mitgelieferte Zaunanschlußkabel mit der Ringöse am Zaun-Anschluß des Weidezaungerätes unterklemmen und
- die Herzklemme des Zaunanschlußkabels am Zaun befestigen.

Stellen Sie nun die Verbindung zum 12V-Akku her:

- achten Sie auf richtige Polung der Anschlußklemmen
- bei richtiger Polung und ordnungsgemäß geladenem Akku leuchtet die grüne Akkukontrolle am Gerät auf.

Tiefentladeschutz und Akkuversorgung

Ihr **magnus A4500** verfügt über einen Tiefentladeschutz, der einer Zerstörung des Akkus durch Tiefentladung entgegenwirkt. Beachten Sie:

- wenn die grüne Akku-Kontrolle nach Anschluß des Gerätes nicht aufleuchtet oder blinkt ist entweder
 - der Akku nicht ordnungsgemäß geladen oder
 - der Akku nicht zum Betrieb geeignet.
- wenn die Akku-Kontrolle im laufenden Betrieb blinkt oder verlischt, ist die Akkukapazität erschöpft und die Wirkung des **magnus A4500** nur noch eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Der Akku muß nachgeladen werden.
- Blei-Säure-Akkus müssen auch bei Nichtbenutzung im Abstand von 6 Monaten nachgeladen werden.
- halten Sie die Pole und die Polklemmen sauber und fetten Sie die Pole leicht mit einem handelsüblichen, säurefreien Polfett.

Zaun- und Gerätekontrolle

Das **magnus A4500** verfügt über eine Gerätekontrolle und eine Zaunkontrolle:

- die rote Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik und gute Zaunisolierung an. Bei Ableitung der Energie (z.B. durch starken Bewuchs oder Tierberührung) leuchtet die Gerätekontrolle länger auf .
- die gelbe Zaunkontrolle blinkt ebenfalls bei jedem Schlag kurz auf, sie zeigt an, daß eine Spannung >2000V am Zaun vorhanden ist (Hütesicherheit).

Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

- verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen. Minderwertige Ware ist wegen der hohen Leistung des **magnus A4500** nicht geeignet.
- das **magnus A4500** ist nicht für empfindliche Tiere geeignet.
- bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, vermeiden Sie die Möglichkeit, daß sich ein Tier im Zaun verhedert. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!
- überprüfen Sie den Zustand Ihres Zauns und Ihres Gerätes täglich
- der Betrieb an Netzvorsatzgeräten ist nicht statthaft

Stromsparschaltung und Betriebszeiten

Das **magnus A4500** verfügt über eine hochwirksame Stromsparschaltung: Sind keine Tierberührungen und keine oder nur geringe Ableitungen (z.B. Bewuchs) am Zaun vorhanden, sinkt die Stromaufnahme auf ein zum Betrieb notwendiges Minimum. Sind Ableitungen vorhanden, z. B. bei Tierberührung oder bei Bewuchsvernichtung, steigt die Stromaufnahme an. Hieraus ergeben sich sehr unterschiedliche Betriebszeiten, die mit einer Akkuladung erreicht werden können.

Akkukapazität	min. Betriebsdauer	ca.	max. Betriebsdauer
ca. 36Ah		3 Tage	24 Tage